



Softone ESaver Lumanare

Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Surse standard cu consum redus de energie și formă similară cu cea a lămpilor incandescente de tip lumanare

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală (nom.)	10000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	30000X

Light Technical	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]
Flux luminos (nom.)	370 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	370 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	83 %
Coordonată cromatică X (nom.)	463
Coordonată cromatică Y (nom.)	420
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	46 lm/W
Indice de redare a culorii (min.)	81
Indice de redare a culorii (nom.)	82
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	65 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	8.0 W

Curent lampă (nom.)	60 mA
Timp de pornire (nom.)	1,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (min.)	10 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (max.)	100 s
Factor de putere (nom.)	0.6
Tensiune (nom.)	220-240 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,0 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

Product Data	
Cod complet produs	871016340526100
Nume comandă produs	Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - Produs	8710163405261
Cod de comandă	40526100

Softone ESaver Lumanare


Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	6
Material nr. (12NC)	929689139309

Greutate netă (bucată)	0,048 kg
------------------------	----------

Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.
- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Cote



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 8W WW E14 220-240V 1PF/6	41,5 mm	120,5 mm	39 mm

Candle 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz

