

# PHILIPS

Kit de bază: 3 becuri  
inteligente E27 (1100) +  
întrerupător cu variator

Hue White

Până la 1100 de lumeni\*

Lumină albă caldă

Consolă Hue Bridge inclusă

Consolă Hue Bridge inclusă



8719514289130



## Iluminat simplu și intelligent

Puneți în funcțiune sistemul de iluminat inteligent cu ajutorul acestui kit de bază, care include trei becuri inteligente cu lumină albă plăcută, consola Hue Bridge și un întrerupător. Acesta este un kit complet pentru control personalizat asupra iluminatului casnic și a tuturor caracteristicilor sale excepționale.

### Posibilități nelimitate

- Control inteligent de la distanță al luminii
- Veniți acasă într-o locuință plină de lumină
- Lăsați impresia că sunteți acasă cu luminile inteligente
- Controlează luminile prin intermediul vocii
- Montați întrerupătorul cu variator în orice loc

# Repere

## Controlează luminile de la distanță



Aplicația Philips Hue vă oferă control complet asupra luminilor, chiar dacă nu sunteți acasă. Aprindeți și stingeți luminile de la distanță folosind doar aplicația, pentru a vă asigura că locuința dvs. este luminată întotdeauna așa cum doriți.

## Veniți acasă odată cu lumina



Setați aplicația Philips Hue să recunoască atunci când vă apropiați de casă. Înainte să coborâți din mașină sau să intrați pe alee, luminile inteligente selectate se aprind automat.

## Lăsați impresia că sunteți acasă



Utilizați aplicația Philips Hue pentru a stabili programe de iluminare atunci când sunteți plecat. Luminile dvs. inteligente se vor aprinde la orele selectate și, uneori, cu câteva minute mai devreme sau mai târziu, pentru a mima cu adevărat prezența dvs. în casă.

## Controlați prin intermediul vocii



Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.

## Montați-l oriunde



Înterupătorul cu variator Philips Hue funcționează ca un întrerupător și variator normal de perete, dar mai bun. Pe lângă montarea cu șuruburi sau banda adezivă rezistentă, puteți detașa unitatea de control magnetică pentru a o avea asupra dvs. oriunde.

# Specificații

## Dimensiunile becului

- Dimensiuni (LxÎxA): 61x110

## Protecția mediului

- Umiditate operațională: 5% <H<95% (fără condens)
- Temperatură operațională: -10°C – 45°C

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da

## Garanție

- 2 ani: Da

### Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

### Service

- Garanție: 2 ani

### Specificații tehnice

- Greutate: 67 g
- Tehnologie bec: LED
- Număr de becuri: 3
- Flux luminos la 2700 K (setare predefinită): 1.055 lm

### Bridge

- Bandă de frecvență: 2400-2483.5 MHz
- Înălțime: 26 mm
- Număr maxim de accesorii: 12
- Număr maxim de becuri: 50
- Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60 Hz
- Consum de energie: 250mA max

### Bec

- Luminozitate: 1.100
- Temperatură culoare: 2700K
- Diametru: 61 mm
- Soclu: E27
- Formă: A60
- Înălțime: 110 mm
- Tensiune de intrare: 220V-240V
- Durată de viață: 25.000 ore
- Flux luminos: Lumină albă delicată
- Flux luminos: 1100 lm
- Putere max. funcționare: 9,5 W
- Putere max. standby: 0.5 W
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Factor de putere: >0.5
- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Posibilitate upgrade software: Da
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Putere: 9,5 W
- Protocol de comunicații: Bluetooth și Zigbee
- Posibilitate upgrade software: Când se conectează la Aplicația Bluetooth sau la consola Hue Bridge

### Întrerupătorul

- Baterii incluse: 1 x CR2450
- Bandă de frecvență: 2400-2483,5 MHz
- Clasificare IP: 20
- Durată de viață: 50.000 clicks
- Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu sunt legate la consola Hue
- Durată de viață minimă a bateriei: 3 a
- Opțiuni de montare: de sine stătătoare
- Caracteristici speciale: Nu se aplică
- Adâncime întrerupător: 11 mm
- Înălțime comutator: 92 mm
- Lățime comutator: 35 mm
- Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
- Înălțimea plăcii de perete: 115 mm
- Lățimea plăcii de perete: 70 mm
- Greutate inclusiv placa de perete: 67 g
- Greutatea întrerupătorului: 37 g
- ZigBee Light Link (legătură): IEEE 802.15.4 Protocol

### Ce este în cutie?

- Hue Bridge: 1
- Cablu de rețea ethernet: 1
- Becuri Hue: 3
- Hue Dimmer switch: 1
- Adaptor de curent electric: 1

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Compatibil HomeKit: iOS 11 or later
- IOS: 7 or later
- Aplicația Philips Hue: iOS 13 și versiuni ulterioare, Android 8.0 și versiuni ulterioare
- Asistenți vocali: Amazon Alexa
- Aplicația Philips Hue Bluetooth: iOS 11 și ulterior, Android 7.0 și ulterior

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514289130
- Greutate netă: 0,549 kg
- Greutate brută: 1,010 kg
- Înălțime: 14,000 cm
- Lungime: 17,600 cm
- Lățime: 21,900 cm
- Număr material (12NC): 929002469204



Data apariției: 2022-12-31  
Versiune: 0.187

© 2022 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)